

Stampante HP LaserJet Pro M118dw



Stampa fronte/retro di qualità laser HP per un valore che non teme paragoni

Documenti fronte/retro di qualità professionale costante attesa da HP con toner per la stampa di 1.000 pagine già incluso. Stampa in tutta semplicità dai dispositivi mobile per risparmiare tempo ed energia.^{1,2}



In evidenza

- Stampa fronte/retro di qualità laser HP per un valore che non teme paragoni
- Elevata velocità di stampa (28 ppm A4)
- Stampa fronte/retro automatica standard
- HP Mobile Printing e Wi-Fi Direct
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Toner in dotazione per la stampa di 1.000 pagine
- Tamburo di trasferimento immagine da 23.000 pagine



2-sided printing



Precision black toner



ePrint



Laser technology



Auto on/off



Wireless direct

Qualità e valore senza paragoni, subito.

- Subito pronta per la stampa rapida di 1.000 pagine.
- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Costi di gestione contenuti e convenienza con il rullo di trasferimento immagine progettato per la stampa di 23.000 pagine.³
- Pagine di qualità professionali e prestazioni in linea con le vostre aspettative con le cartucce originali HP.

Risparmio di tempo ed energia

- Stampa rapidamente documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro automatica.
- Tempi di attesa ridotti con una stampante HP LaserJet Pro che stampa fino a 28 pagine al minuto (A4).⁴
- Riducete il consumo energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.²

Stampate facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart

- Esegui stampe e scansioni dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con l'applicazione HP Smart.¹
- Stampate facilmente da un'ampia gamma di smartphone e tablet.⁵
- Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless.⁶
- Collegate lo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente senza accedere alla rete.⁷

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M118dw

1. Stampa fronte/retro automatica
2. Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
3. Toner nero di precisione: 1.000 pagine subito
4. Tamburo di trasferimento immagine per stampare fino a 23.000 pagine
5. Velocità di stampa fino a 30 ppm
6. Le funzionalità di rete integrate semplificano l'accesso, la stampa e la condivisione delle risorse in rete
7. Stampa Wi-Fi Direct®
8. Esegui stampe e scansioni dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con l'applicazione HP Smart
9. Cartucce toner progettate appositamente per l'utilizzo con stampanti e multifunzione HP



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF232A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A (23.000 pagine)
	CF294A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 94A (1.200 pagine)
	CF294X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 94X (2.800 pagine)
Assistenza e supporto	UG206E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione standard per stampanti LaserJet
	UG086E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet
	UG289E HP Care Pack per 3 anni con servizio di restituzione al magazzino per stampanti LaserJet Pro. (UG206E - disponibile solo in tutta l'area EMEA tranne Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG086E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG289E - disponibile in Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M118dw
Codice prodotto	4PA39A
Pannello di controllo	Pulsante LED: LED a 4 luci, spie indicatrici (wireless, modalità Ready, attenzione, toner in esaurimento); 3 pulsanti (Riprendi, Annulla, Wireless)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 28 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm;
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,8 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 6,9 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;
Ciclo di lavoro mensile ³	Fino a 20,000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato ⁴ : 200-2.000
Funzionalità avanzate della stampante	AirPrint®, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, stampa Wi-Fi Direct®, stampa fronte/retro, applicazione HP Smart
Linguaggi standard di stampa	PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4 mm, Inferiore: 4 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm;
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità del processore	800 MHz
Connettività	
Standard	1 USB 2.0 Hi-Speed; 1 rete Ethernet 10/100; wireless
Wireless	Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato
Funzionalità della stampa da mobile ⁵	Apple AirPrint™; HP ePrint; stampa Wi-Fi Direct; Google Cloud Print™
Protocolli di rete supportati	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP / DHCP / AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Capacità di rete	10/100 Ethernet
Memoria	Standard: 256 MB; Massimo : 256 MB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli; Massimo: 1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli
Tipi di supporti	Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): A4; A5; B5 (JIS); A6

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M118dw
Codice prodotto	4PA39A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 250 fogli; vassoio prioritario di alimentazione da 10 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli
Peso del supporto	da 60 a 163 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fino a 10 fogli; fino a 10 buste Vassoio 2: Fino a 250 fogli Massimo: Fino a 260 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massimo: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili⁶	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows® XP SP3 o versioni successive (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o processore a 233 MHz compatibile, con 850 MB di spazio su disco rigido disponibile, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14). Linux (per maggiori informazioni consultare http://www.hpipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64-bit; Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1); Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows® XP SP3 o versioni successive (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o processore a 233 MHz compatibile, con 850 MB di spazio su disco rigido disponibile, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS 10.14 (Mojave); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; accesso Internet
Software incluso	Per SO Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (escluso Win8+). Driver di stampa HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), configurazione e software dispositivo, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali per l'utente online. Per SO Mac: indirizza gli utenti al download del software.
Gestione della sicurezza	Server Web di rete integrato protetto mediante password; attivazione/disattivazione delle porte di rete, modifica password community SNMPv1
Gestione della stampante	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h) ⁷	Minimo 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Massimo: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	438 x 278 x 466 mm
Peso della stampante	6,9 kg
Peso della confezione	9,2 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 60°C Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,6 B(A) Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A)
Alimentazione⁹	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA (+/- 10%). 60 Hz/50 Hz, 3,1 A; Consumo: 480 watt (in stampa); 1,9 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC)¹⁰: Blue Angel: 0826 kWh/settimana, Energy Star: 0,810 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore interno (integrato);
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificazioni	CISPR 22:2008/CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel SI, Blue Angel DE-UZ 205
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam
Contenuto della confezione¹¹	Stampante HP LaserJet Pro M118dw; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (1.000 pagine); rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (23.000 pagine); cavo di alimentazione; cavo USB; guida introduttiva; guida all'installazione; pieghevole di supporto; pieghevole sulla conformità normativa; errata corrige, dichiarazione (in alcuni paesi).
Garanzia	Garanzia limitata di 1 anno

Note a piè di pagina

¹ Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Le funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni consultare <http://support.hp.com/it-it/document/c03616052>. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

³ In base alla stampa di 350 pagine al mese per 5 anni. In base a test interni HP, il rullo di trasferimento immagine HP LaserJet 32A ha una resa di 23.000 pagine.

⁴ Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Per maggior informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

⁷ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni consultare <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.

⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

⁵ La stampante HP ePrint richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Attività wireless compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. Attività wireless compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Attività wireless compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. La funzionalità di stampa Wi-Fi Direct® è supportata su alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale di una stampante o di una multifunzione con supporto per la stampa Wi-Fi Direct®. A seconda del dispositivo mobile in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

⁶ Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit); non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software; soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti; per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa; installazione del driver per il sistema operativo Windows Server disponibile driver solo con il metodo di riga di comando; il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.

⁷ Senza vassoi e con coperchi non estesi.

⁸ Con cartucce di stampa

⁹ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115V.

¹⁰ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

¹¹ Cartuccia toner Setup nero HP LaserJet (1.000 pagine), rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (23.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Publicato in EMEA 4AA7-3768, Ottobre 2018

